

Wie setze ich einen TomTom LINK 610 zurück?

Wenn ein LINK 610 nicht ordnungsgemäß funktioniert oder einen Systemfehler angibt, muss das Gerät eventuell neu gestartet oder zurückgesetzt werden.

Hinweis: Das LINK-Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen sein, während es zurückgesetzt wird, und die Zündung des Fahrzeugs muss eingeschaltet sein, um die Aktivierung des Geräts nach dem Zurücksetzen abzuschließen.

So setzen Sie ein TomTom LINK 610 zurück:

1. Suchen Sie die Rücksetztaste an der Seite des TomTom LINK, unter den grünen und gelben Status-LED. Diese befindet sich in einem Loch.



- 2. LINK 610 neu starten**

Drücken Sie zum Neustarten des LINK 610 die Rücksetztaste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand, bis ein Klicken zu hören ist, und halten Sie die Taste ein bis zwei Sekunden lang gedrückt. Der LINK 610 startet innerhalb von ca. fünf Sekunden neu, nachdem Sie die Taste loslassen.

Wenn der Neustart nicht zum Erfolg führt, trennen Sie das Netzkabel/CAN-Kabel vom LINK 610. Warten Sie einige Sekunden, bis Sie das Netzkabel/CAN-Kabel wieder anschließen. Lassen Sie die Rücksetztaste los, um den Neustart des LINK-Geräts zu initialisieren.

- 3. LINK 610 auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

Drücken Sie zum Zurücksetzen des LINK 610 auf die Werkseinstellungen die Rücksetztaste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand und halten Sie sie gedrückt, bis die grüne LED schnell blinkt. Der LINK 610 startet innerhalb von ca. fünf Sekunden neu, nachdem Sie die Taste loslassen.

Wichtig: Alle auf dem LINK 610 gespeicherten Fahrtdaten werden während des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen gelöscht.